دفترچه راهنمای عملکرد محافظ ولتاژ بالا و پایین و جریان بالا

تنظیمات

No.	کد گزینه ها	گزینه	max	min	پیش فرض	بازه تغییر	واحد	توضیحات
P1	Pt	زمان تاخیر در روشن شدن	999	1	5	1/10	ثانیه (s)	
P2	rt	مدت زمان بازیابی(وصل کردن بعد از خطا)	999	1	30	1/10	ثانیه (s)	
P3	oU	قطع مدار بعد از تعریف حد ولتاژ بالا	300	130	270	1/10	ولتاژ (V)	قطع مدار بعد از تعریف حد ولتاژ بالا (۳۰۰) ولت
P4	oUr	وصل مدار بعد از بازیابی (حد وصل ولتاژ بالا)	295	125	265	1/10	ولتاژ (V)	وصل مدار بعد از بازیابی (حد وصل ولتاژ بالا)
P5	uU	قطع مدار بعد از تعریف حد ولتاژ پایین	210	80	170	1/10	ولتاژ (V)	قطع مدار بعد از تعریف حد ولتاژ پایین (۱۷۵)
P6	uUr	وصل مدار بعد از بازیابی (حد وصل ولتاژ پایین)	215	85	175	1/10	ولتاژ (V)	وصل مدار بعد از بازیابی (حد وصل ولتاژ پایین)
P7	Utt	زمان تاخیر در عملکرد در حد ولتاژ بالا	10.0	0.1	0.5	0.1/1.0	ثانیه (s)	
P8	UAd	درصد حد ولتاژ بالا و پایین	+10%	-10%	0	0.5%	ولتاژ (V)	فشار بالا پیشنهاد نمی شود
P9	oC	جریان بالا	63.0	1.0	63.0	0.1/1.0	آمپر (A)	بعد از ۶۳ آمپر قطع شود
P10	Ctt	تاخیر در قطع در جریان حد بالا	10.0	0.1	1.0	0.1/1.0	ثانیه (s)	
P11	CC	قطع مدار در جریان بالا بعد از شمارش تعدادهای تعریف شده توسط کاربر	20	0	0	1	دفعه	بهتر است تنظیم نشود
P12	CAd	تصحیح کم و زیاد کردن درصد حد جریان بالا	+10%	-10%	0	0.5%	آمپر (A)	فشار بالا پیشنهاد نمی شود
P13	FAd	درصد کم و زیاد شدن فرکانس	+2.5%	-2.5%	0	0.1%	هرتز (Hz)	تغییر مقدار اولیه در دقت تایمر اثر می گذارد
P14	dS	حالت صفحه	3	1	1	1		استاندارد :1
								دستی :2
								اتوماتیک :3
P15	Ar	ریست اتوماتیک بعد از خطا	on	off	on			ریست اتوماتیک :on
								ریست دستی :off
P16	Act	حالت عملکرد حین خطا	on	off	on			خودبازیابی :on
								بازیابی دستی :off
P17	EC	صرفه جویی انرژی	3	1	1	1		استاندارد
								صرفه جویی انرژی
								صفحه خاموش
P18	Loc	رمز عبور قفل تنظیمات	999	000	112	1/10		وقتی این مقدار ۱۱۲ نباشد فقط می توانید پارامتر را مشاهده‌کنید و نمی توانید آن را تنظیم کنید.


اطلاعات فنی

پایانه‌های تامین	N.L
ولتاژ نامی	AC 220V
فرکانس نامی	50/60Hz
محدوده تنظیم بالا U >	130-300V
محدوده تنظیم پایین U <	80-210V
ولتاژ هیسترزیس	5V
تاخیر در قطع اضافه ولتاژ	0.5s
دقت ولتاژ	<1%
حداکثر ولتاژ عملیاتی	350V
حداکثر جریان عملیاتی	40A/50A/63A/80A/100A
ارتفاع	≤2000m
دمای محیط	-25℃~+50℃
رطوبت نسبی مجاز	≤50% at 40 ℃ (without condensation)
دمای نگهداری	-25℃~+55℃

نمای جلویی پانل

نشانگر اضافه ولتاژ :V >	انتخاب منو SET
کاهش ولتاژ :V <	عدد +
نشانگر اضافه جریان :A >	عدد -
نشانگر حالت کار عادی :POWER	روشن/خاموش

نقشه سیم بندی / نقشه ابعادی



منوی تنظیمات

