Lighting is our gift.

جدول اطلاعات فنی:

چراغ پنلی سنسوردار روکار







کد محصول:	SR-36
نوع نصب:	روکار
ویژگی:	سنسوردار
توان مصرفی:	36w
شار نوری:	3250Lm
بهره نوری:	90 Lm/W
محدوده دمای کارکرد:	-10~+40°C
جریان ورودی مصرفی:	0.27 A
رنگ اسمی مهتاب:	F6500
رنگ اسمی آفتاب:	F3000
رنگ اسمی یخی:	F4000
کد نورسنجی مهتاب:	865/777
کد نورسنجی مهتاب:	830/777
کد نورسنجی یخی:	840/777
شاخص نمود رنگ:	Ra>80(CRI)
زاویه پخش نور:	180°
طول عمر اسمی:	20000Hrs
محدوده ولتاژ ورودی:	220V~240V
محدوده فرکانس ورودی:	50Hz
فلیکر:	ندارد
نوع منبع نور:	LED