چراغ پنلی روکار مدل آرارات

Lighting is our gift.

جدول اطلاعات فنی:

کد محصول:	SR24WT
نوع نصب:	روکار
کاربرد:	ساختمان مسکونی، مراکز اداری، تجاری و فروشگاه‌ها، هتل‌ها و ...
توان مصرفی:	24w
شار نوری:	2160Lm
بهره نوری:	90 Lm/W
محدوده دمای کارکرد:	-10~+40°C
جریان ورودی مصرفی:	0.17 A
رنگ اسمی مهتاب:	F6500
رنگ اسمی آفتاب:	F3000
کد نورسنجی مهتاب:	865/777
کد نورسنجی آفتاب:	830/777
شاخص نمود رنگ:	(CRI)Ra>80
زاویه پخش نور:	180°
طول عمر اسمی:	20000Hrs
محدوده ولتاژ ورودی:	220V~240V
حداکثر دمای بدنه:	65°C
محدوده فرکانس ورودی:	50Hz
فلیکر:	ندارد
ابعاد:	176*176 mm
نحوه نصب:	با استفاده از فنر
نوع منبع نور:	LED

چراغ پنلی روکار مدل آرارات



چراغ پنلی روکار مدل آرارات



چراغ پنلی روکار مدل آرارات



چراغ پنلی روکار مدل آرارات

Lighting is our gift.

جدول اطلاعات فنی:

کد محصول:	SR36WT
نوع نصب:	روکار
کاربرد:	ساختمان مسکونی، مراکز اداری، تجاری و فروشگاه‌ها، هتل‌ها و ...
توان مصرفی:	36w
شار نوری:	3250Lm
بهره نوری:	90 Lm/W
محدوده دمای کارکرد:	-10~+40 °C
جریان ورودی مصرفی:	0.27 A
رنگ اسمی مهتاب:	F6500
رنگ اسمی آفتاب:	F3000
کد نورسنجی مهتاب:	865/777
کد نورسنجی آفتاب:	830/777
شاخص نمود رنگ:	(CRI)Ra>80
زاویه پخش نور:	180°
طول عمر اسمی:	20000Hrs
محدوده ولتاژ ورودی:	220V~240V
حداکثر دمای بدنه:	65 °C
محدوده فرکانس ورودی:	50Hz
فلیکر:	ندارد
ابعاد:	227*227 mm
نحوه نصب:	با استفاده از فنر
نوع منبع نور:	LED

چراغ پنلی روکار مدل آرارات



چراغ پنلی روکار مدل آرارات



چراغ پنلی روکار مدل آرارات



چراغ پنلی روکار مدل آرارات

Lighting is our gift.

جدول اطلاعات فنی:

کد محصول:	SR48WT
نوع نصب:	روکار
کاربرد:	ساختمان مسکونی، مراکز اداری، تجاری و فروشگاه‌ها، هتل‌ها و ...
توان مصرفی:	48w
شار نوری:	4320Lm
بهره نوری:	90 Lm/W
محدوده دمای کارکرد:	-10~+40°C
جریان ورودی مصرفی:	0.32 A
رنگ اسمی مهتاب:	F6500
رنگ اسمی آفتاب:	F3000
کد نورسنجی مهتاب:	865/777
کد نورسنجی آفتاب:	830/777
شاخص نمود رنگ:	(CRI)Ra>80
زاویه پخش نور:	180°
طول عمر اسمی:	20000Hrs
محدوده ولتاژ ورودی:	220V~240V
حداکثر دمای بدنه:	60°C
محدوده فرکانس ورودی:	50Hz
فلیکر:	ندارد
ابعاد:	295*295 mm
نحوه نصب:	با استفاده از فنر
نوع منبع نور:	LED

چراغ پنلی روکار مدل آرارات



چراغ پنلی روکار مدل آرارات



چراغ پنلی روکار مدل آرارات



چراغ پنلی روکار مدل آرارات

Lighting is our gift.

جدول اطلاعات فنی:

کد محصول:	SR60WT
نوع نصب:	روکار
کاربرد:	ساختمان مسکونی، مراکز اداری، تجاری و فروشگاه‌ها، هتل‌ها و ...
توان مصرفی:	60w
شار نوری:	5400Lm
بهره نوری:	90 Lm/W
محدوده دمای کارکرد:	-10~+40°C
جریان ورودی مصرفی:	0.32 A
رنگ اسمی مهتاب:	F6500
رنگ اسمی آفتاب:	F3000
کد نورسنجی مهتاب:	865/777
کد نورسنجی آفتاب:	830/777
شاخص نمود رنگ:	(CRI)Ra>80
زاویه پخش نور:	180°
طول عمر اسمی:	20000Hrs
محدوده ولتاژ ورودی:	220V~240V
حداکثر دمای بدنه:	60°C
محدوده فرکانس ورودی:	50Hz
فلیکر:	ندارد
ابعاد:	295*295 mm
نحوه نصب:	با استفاده از فنر
نوع منبع نور:	LED

چراغ پنلی روکار مدل آرارات



چراغ پنلی روکار مدل آرارات



چراغ پنلی روکار مدل آرارات

